

Badge mains libres avec fonctions arrêt automatique

SH808AX



Atouts

Fonction arrêt automatique

Lorsque le porteur du badge mains libres sollicite un détecteur d'ouverture ou se présente devant un détecteur de mouvement intérieur (selon le détecteur défini), le système d'alarme se met automatiquement à l'arrêt pour un confort absolu.

Fonction badge mains libres

A l'approche d'un clavier vocal avec lecteur de badge et détecteur d'approche, le porteur du badge mains libres accède directement aux touches de commande du clavier sans obligation de taper un code ou de présenter le badge de proximité SH804AX.

Sécurité d'utilisation renforcée

Afin de s'affranchir des mises à l'arrêt intempestives, le badge mains libres se désactive automatiquement après 15 s d'immobilité empêchant ainsi une tierce personne de commander le système d'alarme lorsque l'utilisateur est à domicile.

Fonctions

Double utilisation

- Avec un clavier de commande SH640AX ou BH640AX : L'apprentissage du badge mains libres au(x) clavier(s) permet au porteur du badge de s'affranchir de la composition du code d'accès pour mettre en marche ou à l'arrêt le système d'alarme.
- Sans clavier de commande SH640AX ou BH640AX : L'association du badge mains libres au détecteur choisi (détecteur d'ouverture, détecteur de mouvement intérieur, détecteur d'approche du clavier) permet l'arrêt automatique du système d'alarme sur sollicitation de ce dernier.

Livré avec une coque silicone de protection

- Coque indispensable au fonctionnement des touches du badge mains libres.

Capacité d'utilisation

- Le badge mains libres peut être appris à 16 produits au maximum :
 - fonctionnement avec la fonction arrêt automatique : 1 centrale et jusqu'à 15 claviers vocaux,
 - fonctionnement sans la fonction arrêt automatique : jusqu'à 16 claviers vocaux.

- Le badge mains libres ne peut pas être relayé via le relais radio SH701AX.

Voyant tricolore en face avant

Ce voyant permet de visualiser lors d'un appui touche :

- l'état de la pile,
- l'envoi de la commande radio,
- le retour d'information pour s'assurer que la commande a bien été reçue par la centrale.

Programmation

- Le badge mains libres est doté de deux touches de commande personnalisables, programmées en sortie usine sur Marche et Arrêt.
- Séquence de programmation pour création de lien radio avec la centrale et/ou le clavier de commande.

Autonomie de 5 ans

- L'autonomie est fonction de l'utilisation du badge mains libres.
- L'autonomie est de 5 ans pour un badge porté 4 heures/jour et de 2 ans pour un badge porté 12 heures/jour.

Autocontrôle de l'état de l'alimentation

Caractéristiques techniques

Radio mono fréquence 434 MHz

Portée radio : 100 m en champ libre

Fonctionnement avec les claviers SH640AX et BH640AX :
fonction badges mains libres

Fonctionnement sans les claviers SH640AX et BH640AX :
fonction arrêt automatique

Configuration usine des touches : marche totale et arrêt

Voyant tricolore : rouge, orange, vert

Sachet accessoire fourni : Pile bouton + coque silicone.

Alimentation par pile lithium 3 V type CR2450

Indices de protection mécanique : IP32

Dimensions (L x H x P) : 86 x 40 x 13 mm

Température de fonctionnement : - 10°C a + 55°C